TABLICA ELEKTRYCZNA T.K.3

SCHEMAT:



Rozdzielnica wnękowa 4x 18 mod.
drzwi pełne zamykane na zamek,
montaż na ścianie

Symbol:	Pi [kW]:	Nr. obwodu:	Typ obwodu:
	- kW	T.K.3/10	- REZERWA
	- kW	T.K.3/09	- REZERWA
	- kW	T.K.3/08	- REZERWA
	0,1 kW	T.K.3/07	- Zasilanie programatora czasowego
	0,2 kW	T.K.3/06	- Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne
	1,4 kW	T.K.3/05	- Gniazda 1-fazowe 230VAC In=16A
	0,3 kW	T.K.3/04	- Oprawy oświetleniowe - dodatkowe sterowanie poprzez programator
	0,1 kW	T.K.3/03	- Oprawy oświetleniowe - dodatkowe sterowanie poprzez programator
	0,6 kW	T.K.3/02	- Oprawy oświetleniowe
	0,4 kW	T.K.3/01	- Oprawy oświetleniowe

- moc zainstalowana Pi = 3,1 kW
- moc szczytowa Ps = 1,84 kW
- prąd szczytowy Is = 2,8 A

Zasilanie WLZ z rozdzielni T.K.2 YDYżo 5x6mm²

Zasilanie YDY 5x6mm² z rozdzielni
T.K.2 poprzez rozłącznik 20A

Rozdzielnica wnękowa,
drzwi przednie białe pełne, zamykana na zamek,
minimalna rezerwa miejsca 20%
wymiary: 760x425x150 (wysokość x szerokość x głębokość)
rzędy: 4 moduły: 18,
wolne miejsca zabezpieczyć osłonami,
wszystkie aparaty opisać,
na wewnętrznej stronie drzwi opis i numeracja obwodów.

WIDOK:



NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA I REMONT KLATEK SCHODOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI W SZPITALU MSW W RZESZOWIE			
ADRES:	RZESZÓW, dz. nr 1213/1, 1213/5, 1213/7 obr. 213			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA *Krużel-Magdoń* 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/23			
CZĘŚĆ:	PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT TABLICY T.K.3			NR RYS: **E06** SKALA: -
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ, NAZWISKO:	NR UPR.:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Jakub KŁECZEK	PDK/0101/PWOE/06	04.2015	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz SIWIEC		04.2015	

KM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Krużel-Magdoń
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/23