



**UWAGI:**

Rozdzielnicę RG-C posadowić w miejsce rozdzielnicy istniejącej przewidzianej do całkowitego demontażu (na kanale kablowym). Pustą przestrzeń kanału przykryć płytami.

Tablicę TPZ montować naścienne - do tablicy wprowadzić istniejące kable zasilające obiekt. Połączenie TPZ-RG-C wykonać linkami LgY o przekroju 95mm<sup>2</sup>. W pomieszczeniu rozdzielni zamontować:

- koryta kablowe ocynkowane o wym. 200x60mm długość ok. 10m, rury instalacyjne RL47 - długość ok. 20m
- na wys. ok. 2,5m oprawy świetłówkowe na wysięgnikach ściennych skierowanych pod kątem ok. 30 stopni, oprawy z modułami bat. 2h;
- zestaw zasilający 400V/16A, 230V/10A.

Istniejące kable i przewody należy uporządkować - ułożyć w nowym systemie koryt kablowych i rur instalacyjnych. Nieuczynne obwody zdemontować. Przycisk P.Poż. w wykonaniu z szybką do zbitcia.

Nowe WLZ do tablic obiektowych wykonać w listwach elektroinstalacyjnych prowadzonych natynkowo. Precyzyjną trasę WLZ wyznaczyć na obiekcie, uwzględniając istniejące uzbrojenie w instalacje prowadzone podtynkowo i natynkowo.

**Budynek C**  
**Rzut parteru**  
**Skala 1:100**

Jednostka projektowa: CSE Joniec i Wspólnicy sp.j. ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów cse@cse.rzeszow.pl, www.cse.rzeszow.pl tel. +48 534 872 128	<i>Funkcja</i>	<i>Nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>	Temat: <b>Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku C wraz z częściową przebudową instalacji wewnętrznej zasilającej tablice obiektowe</b>	Treść rys.:  <b>BUDYNEK C - PARTER</b> <b>PLAN TRAS WLZ I ROZMIESZCZENIA</b> <b>URZĄDZEN</b>	Rys.: <b>C-5E</b>
	Projektował:	mgr inż. Wojciech Joniec	PDK/0246/PWOE/13		Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, 35-311 Rzeszów, ul. Krakowska 16		Skala: 1:100
							Data: 06-2015